

## Lâmpada LED GX53 AR111 15W 12V

### Descrição:



**Lâmpada LED AR111** de casquilho **GX53 e 15W** de potência. A lâmpada trabalha a 12V (requer fonte de alimentação externa, não incluída). **O ângulo de abertura de luz é de 30°** e a temperatura de cor é **branco quente 3000K**. Uso limitado a interiores (IP20)

- 15W
- 12V
- GX53
- 3000°K
- IP20

### ESPECIFICACIONES

Referencia	B1011BC
101· Tonalidade	<b>Branco quente</b>
102· Kelvin (Kº)	<b>3000</b>
103· Lumens (Lm)	<b>1150</b>
104· Eficiência (Lm/w)	<b>77</b>
105· CRI	<b>80-85</b>
106· Ângulo abertura (º)	<b>30</b>
108· Tipo de LED	<b>SMD 2835</b>
109· Dimmable	<b>Não</b>
201· Potência (W)	<b>15</b>
202· Tensão Nominal (V)	<b>12V-AC</b>
203· Frequência (Hz)	<b>50 - 60</b>
204· Fator de potência (φ)	<b>0,5</b>
206· Driver	<b>Interno</b>

---

301· Casquilho	<b>GU53</b>
307· Dimensões (mm) LxIxh	<b>111X60</b>
310· Material	<b>Plástico</b>
311· Material difusor	<b>Plástico</b>
313· IP	<b>IP20</b>
314· Intervalo de temperatura	<b>-20°C ~ +40°C</b>
402· Vida útil (h)	<b>25000</b>
403· Tipo de eficiência energética	<b>A+</b>
404· Certificados	<b>CE</b>
404· Certificados	<b>ROHS</b>
405· Garantia	<b>Segundo garantia legal: 2 anos</b>
502· Uso recomendado	<b>Convencional / Standart</b>

---

## DESCRIPCIÓN COMPLETA